

## frogEntry2-3

2つのガルバニック回路のドアまたはボタン/スイッチのステータスを決定するための3つの接点入力を備えた12V電子ドアオープナーまたは電動ロックを制御するための多機能スイッチアクチュエーター。統合ロジックモジュールを搭載し、快適性とタイマー機能を備えた統合ロジックモジュールを備えています。



### テクニカルデータ

#### カテゴリ

モデル名	frogEntry2-3
型番	E2-3-12V.01
組立タイプ	埋め込み式 (DIN 49073に準拠したデバイスソケット内)

#### 機能と電源

インプット	3; 無電圧接点 (スイッチ、ボタン、リレー) を接続するための2つの独立した回路。自己供給 (2V / 最大1mA) または低電圧接点最大30V AC (50V DC)
インプット用の最大ケーブル長	100m
アウトプット	2; P: 12V / 300mA O: 12V / 30mA (DC / AC) 連続負荷
調光へのアウトプット	-
出力当たりの最大電力	P: 4Wの連続負荷。最大4W~16W 10秒 O: 0.36 W
アウトプットモデル	電動ロック (メディアエーター)、電気ドアオープナー、コンタクター/リレー
保護等級	IP20対応
統合ロジックモジュール	○
統合設定バックアップ	○
快適機能とタイマー機能	○
電力測定	-
短絡検知と通知	出力P: ○ 出力O: なし (短絡防止)

